


» 銷售機種皆在台研發生產，外銷歐美。



專業型對講機

LP-4604

數位化調整設計，避免出廠後數值改變現象。內置TCXO基頻振盪器，更增加了頻率穩定度。外殼採用PC+ABS，使機身更加堅固耐用，高耐震、耐碰撞、耐灰塵、耐潮濕，適合各種惡劣環境使用。

16CH旋鈕設計，可透過軟體規劃常用頻率和相關設定，切換頻道旋鈕時，對講機會語音播報目前頻道，使用者不需時時刻刻目視對講機，即可轉換所需頻率，進而更專注於手中的工作。另外，還有5個可編程功能按鍵，使用者可根據自身的使用需求透過編程軟體定義不同的預設功能，以增強使用的便利性，操作上的高效快捷更為使用者帶來最佳的體驗與價值。



- VOX(免持聲控功能)和16段VOX感度設定。
- 自動省電 / 自動關機 / 限時發話功能。
- 16個可編程燒錄頻道，5個可編程功能按鍵。
- 每組頻道接收 / 發射之頻率與靜音碼皆可分別獨立設置。
- 支援262組靜音碼(CTCSS / DCS以及使用者自定義)。
- 內建發話結束確認音以及7組不同呼叫振鈴選擇。

- 托咪信號提示指示燈裝置(選購配備)。
- 支援設置SOS緊急頻道 / PRI優先頻道 / SCAN掃描頻道。
- 支援脫網(Talk Around)功能。
- 支援一般頻道 / 優先頻道掃描功能。
- 支援9組密話功能。

規格

| 一般規格

頻率範圍	400~480MHz
頻道間格	12.5 / 20.0 / 25.0KHz
頻道數量	16
頻率穩定度	±1.5PPM
靜音型式	CTCSS / DCS
天線阻抗	50Ω
電源電壓	7.4V
溫度範圍	-30°C ~ +70°C
重量	233g(含天線、電池)
尺寸(高×寬×深)	99×60×33mm(不含天線、旋鈕)

| 發射機

最大輸出功率	5W
調變	16K0F3E, 11K0F3E
雜散輻射功率	70dB

| 接收機

感度(12dB SINAD)	-120dBm
鄰頻選擇性	優於60dB
互調	優於65dB
雜散及鏡像抑制	優於60dB
AF 功率	650mW@8Ω For 3% THD

台灣限定: 頻率範圍 467.5125~467.675MHz / 頻道間隔 12.5KHz / 頻道數量 14channel / 輸出功率 1W (技術及規格如有更動，請以實機為主。)

另行加購 | 選配



鋰電池



充電器



背夾



天線

標配

出貨配件



耳塞式耳麥



耳掛式耳麥



透明管耳麥



喇叭麥克風

02-8227 3319
www.wintecradio.com
service@wintecradio.com



新北市中和區中正路716號16樓之3